Bluetooth Adaptateurs Radiocom



Adaptateur Bluetooth pour radiocom

Adaptateur “dongle” Bluetooth pour utilisation avec accessoires audio Bluetooth ***(casques légers, oreillettes, casques moto, casques Peltor avec prise en charge du PTT casque, micro-HP déporté, etc..)***

Type: Adaptateur Bluetooth
Temp. d’utilisation: -20°C±2°C ~ 50°C±2°C
Poids: 35g

ADPWS-XXX

- Bluetooth v.5.0 (class 2) BLE
- Annulation de l'écho, réduction du bruit & fonctions étendues
- DAC de haute qualité, Qualcomm CVC intégré
- MCU RISC 80 MHz et Kalimba 80 MIPS DSP
- Conforme à la directive RoHS
- 1 Bouton multifonctions
- PTT intégré
- Portée 10 mètres
- Témoin : LED Bleue
- Prise en charge des profils HSP / HFP / BLE
- Tension d’alimentation : 3.3 ~ 9 Vdc (std.)
- Consommation DC : Transmission 16 mA

*Les versions M1/H3/S3/S6 n’utilisent pas l’alimentation du portatif – une batterie Li-Ion de 330mAH est intégrée au boitier pour une autonomie de 15 heures.

Alternat déporté (PTT) Bluetooth Low Energy
Alimentation : 3 V (pile lithium CR2032)
Bande autoagrippante pour fixation tous supports



ADPWS-PTTZ
Switch ON/OFF intégré



ADPWS-PTTU
Switch ON/OFF externe



Versions disponibles

MOTOROLA	DP2400/DP3441	ADPWS-M11
MOTOROLA	GP344/GP388	ADPWS-M5
MOTOROLA	T82	ADPWS-M6*
MOTOROLA	DP3400/DP4000	ADPWS-M10
MOTOROLA	DP1400/R2	ADPWS-M1*
MOTOROLA	CM/GM/DM1400/2600	ADPWS-GMA
MOTOROLA	DM3400/DM4000	ADPWS-DMA
MOTOROLA	R7	ADPWS-M16
AIRBUS	TPH900	ADPWS-G4*

KENWOOD	TK-3302/NX-220E	ADPWS-K1A
KENWOOD	TK-3140/NX200E	ADPWS-K2
ICOM	IC-F12	ADPWS-S3*
ICOM	IC-F15 (vis)	ADPWS-S6*
ICOM	IC-F51 (multipoint)	ADPWS-S4
VERTEX	(connecteur Jack)	ADPWS-Y1
VERTEX	(connecteur Jack vis)	ADPWS-Y3
HYTERA	(connecteur double Jack)	ADPWS-H3*
HYTERA	PD600, X1, HP605, HP505	ADPWS-H5
PTT Déporté	Compatible tous adaptateurs	ADPWS-PTT(Z) (U)

Autres modèles sur demande
Version ADPWSH avec connecteur Hirose 6 pôles

* Batterie intégrée au dongle (charge externe / USB)